



Spectra HR1220

Mottaker for grønn/rød streklaser

Spectra HR1220 lasermottaker registrerer både røde og grønne laserstråler fra krysslasere som Spectra LT52R, LT52G, LT56 og LT58. Mottaker utvider arbeidsområdet for krysslasere innendørs og utendørs bruk.

Teknisk informasjon

Varenummer	HR1220
Nøyaktighet	± 1,0mm ± 2,0mm
Arbeidsradius (avhengig av laser)	85 m
Avlesning	LCD display front/bakside
Lydkontroll	Høy / lav / av
Batterier	2 stk AA alkalisk
Brukstid batterier	40 + timer
Batteriindikator	Symbol på LCD display
Strømsparing	Automatisk av etter 30 min.
Beskyttelse vann, støv	IP66
Brukstemperatur	-10 - +50 gr C
Lagringstemperatur	-20 - +70gr C

Produkt informasjon

- Nøyaktighet: $\pm 1,0\text{mm} \pm 2,0\text{mm}$
- Arbeidsradius (avhengig av laser): 85m
- Avlesning: LCD display foran/bak
- Lydkontroll: Høy/lav/av
- Høyde: registreringsområde 80mm
- Markeringshakk: 60mm fra mottakertopp
- Strømkilde: 2 stk. alkaliske AA-batterier
- Brukstid, batterier: 40+ timer
- Batteri indikator: symbol på LCD display
- Strømsparing: automatisk av 30min etter siste lasertreff
- Vann-/støvtetthet: IP66
- Brukstemperatur. -10gr C til + 50gr C
- Lagringsringstemperatur: -20gr C til + 70gr C